

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER RACK PDU, CONTORIZAT, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V,  
(8) C13**

Denumire model Rack PDU, contorizat, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13  
Include Consola(e) de prindere cablu , Ghid de instalare , Console de montare rack ,  
Manual de utilizare  
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....  
Tensiune nominala la iesire 208V , 230V  
Consum de curent total maxim per faza 10 A  
Diferite tensiuni si amperaje corespunzatoare 10A la 230 V , 12A la 208 V  
Conexiuni de iesire (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)  
Protectie la suprasarcina Nu  
Tensiune nominala de intrare 200V - 208V - 230V  
Frecventa de intrare 50/60 Hz  
Curent de intrare redus regulat (America de Nord) 10 A  
Conexiuni de intrare IEC-320 C14  
Lungime cablu 1.98 metri  
Curent maxim de intrare per faza 15 A  
Capacitate sarcina 2300 VA  
Greutate neta 1.73 kg  
Inaltime maxima 44.0 mm  
Latime maxima 444.0 mm  
Adancime maxima 102.0 mm  
Greutate de transport 2.91 kg  
Inaltime transport 64.0 mm  
Latime de transport 470.0 mm  
Adancime transport 337.0 mm  
Mediu de operare -5 - 45 °C  
Umiditate relativa de functionare 5 - 95 %  
Inaltime de operare 0-3000 metri  
Temperatura de depozitare -25 - 65 °C  
Umiditate relativa depozitare 5 - 95 %  
Inaltime depozitare 0-15000 metri  
Aprobari reglementare C-tick , CE , CSA , FCC Partea 15 Clasa A , GOST , UL 60950 ,  
Listat UL , VCCI , VDE , Listat cUL  
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire  
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate  
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive  
de ingrijorare deosebita)  
Directiva baterie Conformitate  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rack-pdu-contorizat-1u-12-a-208-v-10-a-230-v-8-c13-101900>