

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TESYS FUSE-DISCONNECTOR - 4P - 125A - FUSE SIZE 22
X 58 MM**

gama TeSys
nume produs TeSys GK1
tip produs sau componenta Fuse-disconnector
nume scurt al dispozitivului GK1 F
descriere poli 3P + N
suport de montare Sina
pozitia de montaj Vertical (toleranta: +/- 23°)
tip de control Comutare
[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric 690 V c.a. - Circuit de semnalizare
500 V c.a. - Circuit de semnalizare 220 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A pentru circuit de semnalizare - 125 A pentru circuit
electric
tip si compozitie contacte 2 C/O decuplare timpurie
dimensiune siguranta 22 x 58 mm
tip siguranta GG - AM
conexiuni - borne Circuit electric conector 1 cablu(ri) 16...70 mm²solid - Circuit electric
conector 1 cablu(ri) 16...50 mm²flexibil fara - Circuit electric conector 1 cablu(ri) 16...25
mm²flexibil cu
cuplu de strangere 2 N.m circuit electric pornit conector
standarde SR EN 60947-3
tratament protector TC
temperatura de utilizare -50...70 °C
inaltime 128 mm
latime 171 mm
adancime 97 mm
greutate produs 1,13 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-fuse-disconnector-4p-125a-fuse-size-22-x-58-mm-102781>