

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CUTIE ECHIPATA PORNIRE DIRECTA - TESYS LG1-K -
BOBINA 380 V C.A.**

gama TeSys
nume produs TeSys LG
nume scurt al dispozitivului LG1K
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
domeniul de aplicare al aparatului Safety
categorii de utilizare AC-3
compozitie dispozitiv Intreruptor cdat separat - Contactor - Switch disconnector
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A AC-3
[Uc] control circuit voltage 380/400 V c.a. 50/60 Hz
tip de control Buton start alb I - Buton stop negru O - Maner rotativ emergency stop rosu
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
latime 175 mm
inaltime 165 mm
adancime 165 mm
standarde IEC 60947-4-1 - IEC 60204-1
matel Policarbonat
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529
caracteristica de mediu Mediu standard
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cutie-echipata-pornire-directa-tesys-lg1-k-bobina-380-v-c-a-103432>