

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER CUTIE ECHIPATA PORNIRE DIRECTA - TESYS LG1-K -  
BOBINA 380 V C.A.**

gama TeSys  
nume produs TeSys LG  
nume scurt al dispozitivului LG1K  
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat  
domeniul de aplicare al aparatului Safety  
categorie de utilizare AC-3  
compozitie dispozitiv Intreruptor cdat separat - Contactor - Switch disconnector  
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A AC-3  
[Uc] control circuit voltage 380/400 V c.a. 50/60 Hz  
tip de control Buton start alb I - Buton stop negru O - Maner rotativ emergency stop rosu  
numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top - 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos  
latime 175 mm  
inaltime 165 mm  
adancime 165 mm  
standarde IEC 60947-4-1 - IEC 60204-1  
matel Policarbonat  
grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK07 conformitate cu SR EN 60529  
caracteristica de mediu Mediu standard  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cutie-echipata-pornire-directa-tesys-lg1-k-bobina-380-v-c-a-103435>