

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER BAT. CONDENSATOARE - VARSET HARMONY - CU IA -
400/415 V - 500 KVAR - 4,3 - 10X50**

gama de produse VarSet
nume scurt al dispozitivului Varset Harmony
prezentare dispozitiv Firida A4B
frecventa retea 50 Hz
tehnologie pentru condensatoare Condensator 3P
putere reactiva nominala 500 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz
numar de pasi 10 x 50 kVAR
tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
nivel de poluare retea Foarte poluata (25...50 %) la 400 V
compozitie dispozitiv Intreruptor echipament de protectie - Contactor - Controler
echipament de reglare - Bobine de acordare - Intreruptor automat de intrare echipament
de protectie - Condensatoare Varplus²
cablare dispozitiv Cabluri
raport transformator de tensiune intern 400/230 V
tensiune condensator 480 V c.a., 50 Hz
cda de acordare 4,3 - 215 Hz
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata 2.5 kV 50 Hz 1 minut
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un
[Imp] curent permanent maxim 400 V 1.3 x I1
cod de culori RAL 9001
inaltime 2000 mm
latime 2150 mm
adancime 600 mm
greutate produs 710 kg
standarde IEC 60439-1 - EN 60439-1 - IEC 61921
grad de protectie IP IP31
temperatura ambienta pentru utilizare -5...40 °C
temperatura ambienta medie de utilizare 25 °C (anual) - 35 °C (pentru 24 de ore)
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bat-condensatoare-varset-harmony-cu-ia-400-415-v-500-kvar-4-3-10x50-104202>