

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER BATERIE COMPENSARE - VARSET DIRECT HARMONY -
400/415V - 12.5KVAR - 50HZ**

gama de produse Varset Direct
nume scurt al dispozitivului Varset Harmony
prezentare dispozitiv Firida A2
frecventa retea 50 Hz
tehnologie pentru condensatoare Condensator 3P
putere reactiva nominala 12,5 kVAR pentru 400 V c.a. 50 Hz
numar de pasi 1 x 12,5 kVAR
tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz
nivel de poluare retea Foarte poluata (25...50 %) la 400 V
compozitie dispozitiv Condensatoare Varplus²
cablare dispozitiv Cabluri
raport transformator de tensiune intern 400/230 V
tensiune condensator 480 V c.a., 50 Hz
cda de acordare 4,3 - 215 Hz
toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
tensiune nominala de tinere la frecventa de scurta durata 2.5 kV 50 Hz 1 minut
tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim 400 V 1.3 x I1
cod de culori RAL 9001
inaltime 1100 mm
latime 800 mm
adancime 600 mm
greutate produs 100 kg
standarde EN 60439-1 - IEC 61921 - IEC 60439-1
grad de protectie IP IP31
temperatura ambianta pentru utilizare -5...40 °C
temperatura ambianta medie de utilizare 25 °C (anual) - 35 °C (pentru 24 de ore)
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baterie-compensare-varset-direct-harmony-400-415v-12-5kvar-50hz-104216>