

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI EVA PLACA DE BAZA

Placa EVA este componenta de baza a sistemului , este o placa care inglobeaza toate functiile de automatizare si control al casei

Eva gestioneaza iluminatul, jaluzelele, electropompe si electrovalve (încalzire, udare), comand? simpl? ?i electronice, prezen?a, în amurg, vânt ?i senzori de ploaie, semnale analogice de intrare video, func?ii de temporizare personalizabile.

Eva are 16 intrari digitale, 10 iesiri de releu, 230 V re?eaua de alimentare ?i port de comunica?ii RS485 pentru programarea cu ajutorul software-ului Lapis.

Eva este o placa de automatizare completa cu 16 intrari digitale de 5V DC ?i 4 cleme pentru sistemul, 10 iesiri cu 230V 12A releu rezistiv cu cleme duble NANC (sarcina maxim? total? 6kW), 230 V ~ alimentare de la re?ea ?i RS-485 serial de comunicare ?i programarea port.

Placa este configurata pentru fixarea pe sina DIN ghid ocupa 13 module (de tip master), panoul de control ?i, datorit? inelelor laterale optionale, poate fi în?urubat pe cutii de jonc?iune sau pere?i din gips-carton.

Toate conexiunile sunt realizate folosind cleme detasabile pentru a facilita cablarea si inlocuirea.

Eva este echipata cu un dispozitiv auxiliar de alimentare care permite ceasul încorporat pentru a rula ?i set?rile pentru a fi men?inute chiar ?i în caz de black-out.

Acesta este livrat pre-programat pas cu pas la fiecare ie?ire pentru a verifica func?ia.

Acesta este echipat cu lumini LED de avertizare pentru alimentarea cu energie, func?ia ?i releu u?or de identificat.

Eva poate fi configurata dup? cum dori?i, folosind simplificat interfața de programare software-ul proiectat de Lapis.

Gestionarea pe internet se poate face numai prin intermediul placii Vesta

Pret: 6 125,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/eva-placa-de-baza>