

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ÎNTRERUPĂTOR DE SARCINĂ M2 4P 100A**

Arhitectură  
Tip comandă: Strangere scurtă  
Tip caz: Fixare permanentă  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Funcții  
Comutator reversibil: nu  
Comenzi și indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 800 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V  
Curent electric  
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 100 A  
Curent permanent acceptat în AC22B: 100 A  
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 100 A  
Curent permanent acceptat în AC23B: 100 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 25 kA  
Rezistență la curent de scurtă durată I<sub>cw</sub>: 1,5 kA  
Rezistență la curent de scurtă durată I<sub>S</sub>: 1,5 kA  
Putere  
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 65 kW  
Putere disipată per pol: 4 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 16 W  
Capacitate  
Intercuplabil: da  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare  
Echipament  
Motor opțional: nu  
Standarde  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Preț: 467,91 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m2-4p-100a-242316>