

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER PRIZĂ ȘCHUKO 16A CU CAPAC, MONTAJ Ț™ INĂ Ș DIN, 2.5M

Arhitectură Ș
Tipul polilor: 2P+T
Tip de montaj: ȚșinĂ Ș DIN
FuncȚii
Utilizabil sub formĂ de comutator: Nu
ProtecȚie supravoltaj: nu
Comenzi Ț™ i indicatori
Led de semnalizare: Nu
Conectivitate
Cu port USB: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂ Ș: 50 Hz
Tensiune nominalĂ Ș: 250 V
Capac, uȚ™ Ă Ș
ExecuȚia capacului: montat in prealabil
Intercuplabil: nu
SursĂ de alimentare
Alimentare specialĂ Ș: Nu necesitĂ o sursĂ de alimentare specialĂ Ș
Materiale
Culoare RAL: RAL 7044 - gri mĂftĂ Ș sos
Material: Policarbonat (PC)
Aspect suprafaȚĂ Ș: mat
SuprafaĂ Ș: netratat
Dimensiuni
Adăncimea produsului instalat: 70 mm
InĂșlĂșfimea produsului instalat: 76 mm
LĂșșfime produsului instalat: 61,25 mm
Montare
Tip de fixare: Bosaj de fixare
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂ Ș de infiletare
Echipament
IntrerupĂștor pornire/oprire: nu
Izolant: da
Suport transparent pentru inscripȚii: Nu
Standarde
AutorizaȚii: NFC 61314
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP20
FĂșș halogen: da
Identificare
Versiune: D
Pret: 78,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/priza-schuko-16a-cu-capac-montaj-sina-din-2-5m-243414>