

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TRANSFORMATOR CURENT 1000/5A 5VA KL. 1

Arhitectură
Tip produs: Transformator curent
Tip de montaj: Ținător DIN sau placă de montaj
Funcții
Clasă de precizie: 1
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune de izolare: 3 kV
Curent electric
Curent primar maxim: 1000 A
Curent secundar maxim: 5 A
Curent primar: 1000 A
Putere
Putere: 5 VA
Putere absorbită: 5 VA
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 8 W
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 30 mm
Înălțimea produsului instalat: 108 mm
Lățimea produsului instalat: 85 mm
Dimensiune bară: 60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Înălțimea deschiderii: 45 mm
Lățimea deschiderii: 65 mm
Diametrul deschiderii: 45 mm
Montare
Tip de montaj: pentru ține colectoare
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²
Tip de conexiune: Imbinare cu șurub
Utilizare
Raport de transformare: 1000;5
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: conforme
produs standard de joasă tensiune pentru placă de tip: IEC/EN 61869-2
Protecție
Tip de protecție IP: IP10
Condiții de utilizare
Temperatură de depozitare: -40 to 40 °C

Pret: 286,16 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-curent-1000-5a-5va-kl-1-244213>