

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER TRANSFORMATOR SEMNAL 16VA, 230/12-24V

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe È™ inĂf DIN: da

Principalele caracteristici electrice

FrecvenĂf: 50 Hz

Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 4000 V

Tensiune iniĂfialĂf: 12/24 V

Tensiune ieÈ™ ire 2: 24 V

Curent electric

Intensitate ieÈ™ ire: 1,33 A

Intensitate ieÈ™ ire 2: 0,67 A

Putere

Putere: 16 VA

Putere absorbitĂf: 16 VA

AbsorbÈie energie: 16 W

Putere dispatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 1,5 W

SursĂf de alimentare

Ń,Ń€Đ°Đ½ŃŃ„Đ¼ŃŃ€Đ¼Đ°Ń,Đ¼ŃŃ€:

Transformator siguranÈ}Ăf la

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 58 mm

InĂflĂfimea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 70 mm

LĂfĂfime produsului instalat: 70 mm

Montare

Potrivit pentru montaj incastat: nu

Potrivit pentru montaj aparent: da

Tip de montaj: ĂzinĂf DİN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 mm²

Cablu

Lungime maximĂf cablu pentru actuator 0.5A: max 100 m

Lungime maximĂf cablu pentru actuator 1A: max 50 m

Echipament

ProtecÈ}ie scurtcircuit: da

ProtecÈ}ie

Tip de protecĂfie IP: IP20

TemperaturĂf de protecÈ}ie: da

Pret: 205,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-semnal-16va-230-12-24v-244231>