

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER TRANSFORMATOR SEMNAL 25VA, 230/12-24V**

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe È™™ inĂf DIN: da

Principalele caracteristici electrice

FrecvenĂf: 50 Hz

Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 4000 V

Tensiune iniĂfialĂf: 12/24 V

Tensiune ieÈ™™ ire 2: 24 V

Curent electric

Curent secundar maxim: 3 A

Intensitate ieÈ™™ ire: 2,08 A

Intensitate ieÈ™™ ire 2: 1,04 A

Putere

Putere: 25 VA

Putere absorbitĂf: 25 VA

AbsorbÈ™ie energie: 25 W

Putere disipatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 1,8 W

SursĂf de alimentare

Ń,Ń€Đ°Đ½ŃŃ„Đ¾ŃŃ€Đ¼Đ°Ń,Đ¾ŃŃ€: Transformator siguranÈ™Ăf la

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 58 mm

InĂflĂfimea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 70 mm

LĂfĂfime produsului instalat: 70 mm

Montare

Potrivit pentru montaj incastat: nu

Potrivit pentru montaj aparent: da

Tip de montaj: ĂžinĂf DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 mm<sup>2</sup>

Cablu

Lungime maximĂf cablu pentru actuator 0.5A: max 100 m

Lungime maximĂf cablu pentru actuator 1A: max 50 m

Echipament

ProtecÈ™ie scurtcircuit: da

ProtecÈ™ie

Tip de protecĂfie IP: IP20

TemperaturĂf de protecÈ™ie: da

Pret: 222,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/transformator-semnal-25va-230-12-24v-244232>