

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**GP BATTERIES STABILIZATOR RETEA MAXIM 300W 0.3 KW 500VA-
AVR LCD**

Stabilizator retea maxim 500VA
Putere 500VA / 300W
Intrare:
Frecventa: 45Hz-56Hz
Tensiune de intrare: 140V-260V
Iesire:
Frecventa: 50Hz
Tensiune de iesire: 230V ~ AC
Timp de transformare mai mic de o secunda
Eficienta 97% - 99%
Acuratete: 2%
Factor de putere: 0.6
Unda sinusoidala pura
Protectie la suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire, supratensiune, subtensiune
emperatura ambientală de functionare: - 5 grade C si +40 grade C
Functioneaza in mediu avand umiditatea 20% pana la maxim 90% (fara condensare)
Nivel zgomot < 20 db la 1 metru distanta
Clasa de protectie IP20
Alarma sonora
Display Digital
Carcasa metalica
Acest produs NU include cablurile de conectare deoarece necesita conectori de putere.
Montajul produsului se face de catre persoana autorizata!

Pret: 551,71 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stabilizator-retea-maxim-5000va-avr-lcd>