

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



YOKIS ACTUATOR RADIO PORTI AUTOMATE, YOKIS SMART HOME, MONTAJ INCASTRAT

Modulul releu MAU500ERP permite controlul porŃilor automate, glisante E™ i batante E™ i uE™ ilor de intrare. Poate fi controlat de la oricare dintre transmisiŃtoarele radio Yokis (telecomenzi E™ i transmisiŃtoare incorporate) sau de la un buton cu fir. Poate fi conectat la alte receptoare radio Yokis pentru a efectua comenzi de grup E™ i centralizate, atat in Ńcaz<Ńcazul controlului direct, cat E™ i in interiorul BUS-ului radio Yokis. Este posibil sŃf accesaŃi E™ i sŃf modificaŃi setŃrile modului Master Yokis din aplicaŃiile Yokis PRO E™ i YnO fŃfrŃf a fi nevoie sŃf lucraŃi fizic la poartŃf. AdŃfugarea unui hub Yokis (Ref. 5454495) permite sŃf E™ i conducŃf automatismele prin radio (schimbarea modurilor, sincronizarea utilizŃrii etc.) E™ i sŃf le integreze in scenariile zilnice, direct din propria aplicaŃie de pilotare Yokis YnO ecosistem.

CARACTERISTICI TEHNICE Tensiunea principalŃf: 230V +/- 15% - 50Hz Max. sarcinŃf: 2A - 24Vdc Consumul modului: < 1VA - < 0,3W SecŃiunea maximŃf a cablurilor care trebuie utilizatŃf pentru tensiunea principalŃf: 2,5 mm² Tip de acŃiune: 1.C Gradul de poluare: 2 Tensiune nominalŃf de supratensiune: 2500V RezistenŃa plasticului la incandescentŃf: de la 75°C la 125°C Temperatura camerei: de la -20°C la +40°C Umiditate relativŃf: 0 - 70% Dimensiuni: 58 x 84 x 20 mm Tip Conexiune Module Radio Montaj Doza legatuta/aparat
Pret: 621,75 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/actuato-r-radio-porti-automate-yokis-smart-home-montaj-incastrat-361501>