

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



COMTEC PLAFONIERA CU LED 15W, SENZOR DE MISCARE 360 GRADE SI FUNCTIE AVARIE

Descriere Produs

Plafonierele cu senzor sunt destinate iluminatului spațiilor de interior. Ideala pentru montaj în scarile de bloc.

Senzorul de mișcare comandă temporizat iluminatul ledurilor la detectia mișcării persoanelor, în funcție de luminozitatea existentă.

Senzorul are butoane pentru reglarea pragului de luminozitate și al timpului de funcționare după detectie mișcare.

În condiții de detectare a mișcării și atunci când luminozitatea este sub pragul selectat plafoniera funcționează, de asemenea aceasta intră automat în funcționare atunci când furnizarea de energie electrică este întreruptă (funcție de avarie energie electrică) Ledurile funcționează continuu (fără întreruperi), dacă persoana se află sub senzor.

Caracteristici tehnice:

Standarde EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Tensiune nominală 220 ÷ 240 V ca; 50/60 Hz

Putere nominală 15 W

Putere nominală avarie 1.2 W (6 Leduri SMD)

Baterie 3xAA 3.7 V 1500 mAh

Lumina ambientală 5 ÷ 2000 Lux (reglabila)

Timpul de întârziere min. 5 sec. ± 3 sec. max. 5 min. ± 30 sec.

Unghi de detectie max. 360 °

Distanța de detectie 6 m max. (<24°C)

Înălțimea de instalare 1.5 - 3.5 m

Viteza de detectare 0.6 ÷ 1.5 m/s

Funcție Reglaj luminozitate (pentru detectie mișcare); Reglaj temporizare (pentru timp funcționare)

Montaj Aparent

Temperatura de lucru -20 °C ÷ +40 °C

Umiditatea de lucru < 93 % RH

Dimensiuni : 290x65

Pret: 78,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/plafoniera-cu-led-12w-senzor-de-miscare-360-grade-si-functie-avarie>