

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TESYS LE - STARTER DOL INCHIS - 65 A - 115 V C.A**  
**BOBINA**

gama TeSys  
nume produs TeSys LE  
nume scurt al dispozitivului LE1D  
tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat  
domeniul de aplicare al aparatului Standard  
categorie de utilizare AC-3  
compozitie dispozitiv Thermal overload relay cdat separat - Contactor  
tip de control Buton start verde I - Buton stop/reset rosu O  
[Ie] curent nominal de utilizare 65 A AC-3  
putere motor kW 30 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz - 37  
kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 660/690 V c.a. 50/60  
Hz - 18,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz  
[Ithe] curent termic conventional 65 A  
[Uc] control circuit voltage 115 V c.a. 50/60 Hz  
numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top - 3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos  
latime 200 mm  
inaltime 300 mm  
adancime 158,4 mm  
greutate produs 4,85 kg  
matel Tabla de otel  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529  
standarde IEC 60947-4-1  
temperatura de utilizare -5...40 °C  
Garantie 18 luni  
Pret: 1 696,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-le-starter-dol-inchis-65-a-115-v-c-a-bobina-97945>