



**SCHNEIDER VARSET BATERIE CONDENSATOR AUTO 1100KVAR DR3,8 CU**  
**DISTRIBUIT. CB XXB 400V 50HZ**

tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz - 415 V c.a. 50 Hz

putere reactiva nominala 1100 kVAR

mod de operare Automatic

gama VarSet

nume scurt al dispozitivului VarSet automatic with detuned reactors

tip produs sau componenta Capacitor bank

nivel de poluare a retelei Poluata

[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25...50 %

[THDU] total harmonic distortion of voltage 4...7 %

tuning factor 3,8

frecventa de acordare 190 Hz

puterea pe pas 50 kVAR

step composition 50 + 50 + 10x100

locatia conexiunii Partea inferioara

controller type Varplus Logic VPL12 Modbus

capacitor technology VarplusCan + detuned reactors

descriere poli 3P

toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%

[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV

tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore in 24 de ore) conformitate cu IEC 60831

[Imp] curent permanent maxim Capacitor 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831 - Battery 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2 - Battery 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2

main incomer protection Circuit breaker protection

capacitate de rupere Icu 65 kA

tip de control Maner rotativ

step protection type Overload harmonic control from VarPlus Logic - Scurtcircuit fuse  
accesibilitate pentru operare Frontal  
culoare Gri (RAL 7035)  
maximum weight 1904 kg  
inaltime 2200 mm  
adancime Capacitor 1600 mm - Detuned reactor 1200 mm  
adancime 600 mm  
echipament furnizat Auxiliary transformer  
raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA  
functie disponibila Alarm contact - GenSet shedding contact  
standarde IEC 61439-1 - IEC 61921 - IEC 61439-2  
certificari produs EAC - CE - ASEFA  
locatie de montare In interior  
grad de protectie IP Environment IP31 - Safety IPxx B  
grad de protectie IK IK10  
umiditate relativa 0...95 %  
altitudine de functionare Garantie 18 luni  
Pret: 349.222,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/varset-baterie-condensator-auto-1100kvar-dr3-8-cu-distribuit-cb-xxb-400v-50hz-104281>