



## **SCHNEIDER CONTROLER CU MANETA DE CDA COMPLET - Ø30 - 2 DIRECTII - 2 C/O PER DIRECTIE**

gama de produse Harmony XD2  
tip produs sau componenta Controler cu maneta de cda complet  
nume scurt al dispozitivului XD2  
diametrul de montaj 30 mm  
matel rama Metal cromat  
informatii de pozitie operator All positions  
crestatura pe sens 1  
informatii directie operator 2 directii  
tip si compozitie contacte 2 C/O pentru salt al curentului de iesire  
protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartus fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1  
conexiuni - borne Terminale captive cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau fara pini terminali - Terminale captive cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau fara pini terminali  
durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare standarde SR EN 60947-5-1  
certificari produs CSA  
tratament protector TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
rezistenta la vibratii 25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27  
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.472,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-cu-maneta-de-cda-complet-oe30-2-directii-2-c-o-per-directie-104461>