



SCHNEIDER CONTROLER CU MANETA DE CDA COMPLET - Ø30 - 2 DIRECTII - 1 C/O PER DIRECTIE

gama de produse Harmony XD2
tip produs sau componenta Controler cu maneta de cda complet
nume scurt al dispozitivului XD2
diametrul de montaj 30 mm
matel rama Metal cromat
informatii de pozitie operator All positions
crestatura pe sens 1
informatii directie operator 2 directii
tip si compozitie contacte 1 C/O pentru salt al curentului de iesire
protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartus fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne Terminale captive cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fara pini terminali - Terminale captive cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fara pini terminali
durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare standarde SR EN 60947-5-1
certificari produs CSA
tratament protector TC
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
rezistenta la vibratii 25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 767,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-cu-maneta-de-cda-complet-oe30-2-directii-1-c-o-per-directie-104464>