



SCHNEIDER CONTROLER CU MANETA DE CDA COMPLET - Ø30 - 8 DIRECTII - 1 OR **2 C/O**

gama de produse Harmony XD2

tip produs sau componenta Controler cu maneta de cda complet

nume scurt al dispozitivului XD2

diametrul de montaj 30 mm

matel rama Metal cromat

informatii de pozitie operator All positions

crestatura pe sens 1...2

informatii directie operator 8 directions

tip si compozitie contacte 1 C/O pentru salt al curentului de iesire - 2 C/O pentru salt al curentului de iesire

protectie la scurtcircuit 10 A gG (gl) Neozed cartus fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1

conexiuni - borne Terminale captive cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fara pini terminali - Terminale captive cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fara pini terminali

durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare standarde SR EN 60947-5-1

certificari produs CSA - DEMKO - GL

tratament protector TC

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

rezistenta la vibratii 25 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 494,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/controler-cu-maneta-de-cda-complet-oe30-8-directii-1-or-2-c-o-104497>