



F&F INDICATORUL TRIFAZAT WZE-3

Trei faze. Curent 80 A.

Wze-3 este un indicator de electricitate calibrat static (electronic) al unui curent alternativ trifazat intr-un sistem direct.

Scop

Un sistem electronic special sub influenta fluxului de curent si de tensiune aplicat in fiecare faza genereaza impulsuri intr-o cantitate proportionala cu energia electrica consumata in aceasta faza. Consumul de energie in faza este semnalat prin intermiterea LED-ului corespunzator (L1, L2, L3). Suma impulsurilor din trei faze este semnalata prin intermitenta a diodei LED (800imp / kWh) transformata in energie colectata in intregul sistem trifazat, iar valoarea acestuia este indicata de afisajul LCD al segmentului.

Cifrele dupa punctul zecimal indica partile sute (.01 kWh = 10wh). Aten?ie!

Indicatorul are o iesire de impulsare asa + - asa-. Acest lucru va permite sa conectati un alt dispozitiv de citire a dispozitivului de impuls (deci) impulsuri generate de contor. Pentru functionarea corecta a contorului, nu este necesar un dispozitiv suplimentar.

Indicatorul are optiunea de a etansa capacele terminalelor de intrare si iesire, facandu-l imposibil de bypass.

Mte Tastare Trei Faze.

Protocolul de Comunicare Nicauna

Midul de Compatibilitate Directiva 2014/32 / UE

Tensiunea de Referinta $3 \times 230/400$ V + N

Curentul curent $0,25 \div 5$ a

Curent Maxim 80 a

Curent minim Masumrat 0,04 a

Consumul propriu al contorului 10 VA; 2 W.

Domeniul de APLICARE AL INDICAtIEI ABACULUI $0 \div 99999,99$ kWh

Constanta constanta (1 wh / imp) 1000 imp / kwh

Citirea de Semnalizare a condus pe Rosu

Iesire Impulsoare SO + COLECTOR DE SODIU

Tensiunea de Conectare SO + SO- MAX. 27 V dc.

CURENTUL DE CONECTARE SO + SO- MAX. 27 ma.

Timpul pulsului SO + SO- 35 MS

CLASA DE PREZIE B.

Indicatii Consumul de Energie 3 × LED Rosu

Blocuri termale termale de 16 mm²

Temperatura de Lucru -20 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 4,5 Moduleu (75 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 386,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/indicatorul-trifazat-wze-3-191378>