



F&F SCARI TEMPORIZANTE AS-223 230 V

Descriere produs

Scaderea temporizatorului serveste pentru a mentine aprinderea luminii de scara, coridor sau orice alt obiect pentru timpul de setare si pentru a opri automat acest iluminare, la trecerea acestui timp stabilit.

Cu functie anti-blocare. Furnizare 230 V AC. Pe calea ferata 35mm. Functionare.

Transformarea Temporizatorului Stairchase Accepta Iluminatul in Timpul Setatului de Catre Potentiometru (DE LA 0,5 minute La 10 minute). Dupare Trecerea Temporizatorului de TIMP Set VA OPRI AUTOMAT ILUMINAREA. Dupa Oprirea Iluminarii exista Posibilitatea de a Porni Din Nou.

Functia Contra-BLOCADA Nu Permite Iluminarea Continua de Iluminare, Dus Blocarea Comuttatorului (de Exemplu, Printsilizarea Meciului). APARATUL VA MaSURA Timpul Dorit si Va Dezactiva Iluminatul.

RE-ATAsAtI ILUMINAREA POAT FI FaCUtI DUPa INTREPaRIA BLOCaRII. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Inarcarea maxima AC-1 Curent 16 A

RELULUL ELEMENTULUI EXECUTIV

Configurarea contatiului 1 x NU

Separarea contatului da.

INTREZIUNEA FUNCtIONAREA MAI MICa DE 1 S

Opriti INTaRZIEREA - REGLABILIE 0,5 ÷ 10 min

Anti-Blocada da

Oprirea Indicatia nr.

Cooperarea cu butoanele ilumina da

Blocuri termale termale de 2,5 mm²

Cuplul de Strangere 0,4 nm

CONSUM DE ENERGIE 0,56 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

DIMENIUNI 1 Modul (18 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 91,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/scari-temporizante-as-223-230-v-191449>