



F&F SCARA CRONOMETRU AS-221T 230 V

Descriere produs

Scaderea temporizatorului serveste pentru a mentine aprinderea luminii de scara, coridor sau orice alt obiect pentru timpul de setare si pentru a opri automat acest iluminare, la trecerea acestui timp stabilit.

Cu functia de semnalizare a opririi luminii. Furnizare 230 V AC. Pe calea ferata TH-35. Functionare.

O transformator temporizator de scurata iluminatul in timpul setatura (de la 0,5 minute Pana la 10 minute) si dupa scurtarea acestui timpa Settata, o Reducere cu jumata de luminozitate de iluminat urmeaza timp de aproximativ 30 de secunde, dupa aceea urmeaza (Astfel, o aparitie dintr-o in fata lui BRUSC este evitata, permitand un comutator). Dupa Oprirea Iluminarii exista Posibilitatea de a Porni Din Nou. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Incarcarea maxima AC-1 Curent 10 a

Elementul executiv releu + triac

Configurarea contatiului 1 x NU

Separarea contatului nr.

INTREZIUNEA FUNCTIONAREA MAI MICa DE 1 S

Opriti INTARZIAREA - REGLABILIE 0,5 ÷ 10 min

Anti-Blocada nr

Oprirea Indicatia da.

Cooperarea cu butoanele ilumina da

TIMP PENTRU A MENȚIN LUMINA CU LUMINZITATE REDUSa 30 S

Blocuri termale termale 4,0 mm²

Cuplu de Strangere 0,5 nm

Consumul de Energie 0,8 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

Modul Dimensiuni 2 (35 mm)

Asamblare pe Calea Ferata 35 mm

Ingress Protection Marking IP20

Pret: 120,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/scara-cronometru-as-221t-230-v-191454>