



### F&F SCADEREA TEMPORIZATORULUI AS-222T 230 V

#### Descriere produs

Scaderea temporizatorului serveste pentru a mentine aprinderea luminii de scara, coridor sau orice alt obiect pentru timpul de setare si pentru a opri automat acest iluminare, la trecerea acestui timp stabilit.

Cu functia de semnalizare care opreste iluminatul si blocarea contra. Furnizare 230 V AC. Pe calea ferata 35mm. Functionare.

Un Transformat Temporizator de Scris Supporta Iluminatul in Timpul Stabilitului (de la 0,5 minute la 10 minute) si la TRECEREA ACESTUI TIMP SEAT, O Reducere cu Jumatat de Luminozitate de Iluminare Urmeaza TIMP DE APROXIMATIV 30 DE SECUNDE, DPa ACEA URMEZa ( Astfel, o aparitie dintr-o in fata lui BRUSC este evitata, permitand sigura un comuttatorului). Dupa Oprirea Iluminarii exista Posibilitatea de a Porni Din Nou. FUNCtIA DE BLOCARE A CONTRACTELOR NU PERMITE MENITINENERE LUMINII IN CAZUL BLOCaRI COMUNTATORULUI SCaRINOR (Dupa Blocare Butonului, de Exemplu, Prin Meci, Cronometrul Va Numarra Timpul Settat si Opriti Iluminatul). Urmatoarea comutare Pooate fiul lui Inlagirea BLOCaRII. Tensiunea Sursei de Alimentare 230 V AC

Incarcarea maxima AC-1 Curent 10 a

Elementul executiv releu + triac

Configurarea contatiului 1 x NU

Separarea contatului nr.

INTREZIUNEA FUNCtIONAREA MAI MICa DE 1 S

Opriti INTaRZIEREA - REGLABILIE 0,5 ÷ 10 min

Anti-Blocada da

Oprirea Indicatia da.

Cooperarea cu butoanele iluminate Nr

TIMP PENTRU A MENtIN LUMINA CU LUMINZITATE REDUSa 30 S

Blocuri termale termale 4,0 mm<sup>2</sup>

Cuplu de Strangere 0,5 nm

Consumul de Energie 0,8 W

Temperatura de Lucru -25 ÷ 50 ° C

Modul Dimensiuni 2 (35 mm)  
Asamblare pe Calea Ferata 35 mm  
Ingress Protection Marking IP20  
Pret: 120,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/scaderea-temporizatorului-as-222t-230-v-191455>