



HAGER INVERSOR SURS? MOTORIZAT , ATYS R 4X630A

Arhitectur?

Tip comand?: Nu se aplic?

Tip caz: Fixare permanent?

Num?r de poli: 4 P

Tipul polilor: 4 P

Func?ii

Comutator reversibil: da

Comenzi ?i indicatori

Motor integrat: da

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 380/415 V

Curent electric

Evaluare func?ionare curent in AC23 categoria A: 500 A

Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 50 kA

Rezisten?? curent de scurt? durat? Icw: 10 kA

Rezisten?? curent de scurt? durat? 0.3S: 17 kA

Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 10 kA

Putere

Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 414 kW

Putere disipat? per pol: 32,4 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 97,2 W

Capac, u??

Intercuplabil: da

Conexiune

Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu

Echipament

Număr contacte auxiliare, contact normal deschis: 1

Motor opțional: nu

Standarde

Text standard: IEC 60947-3, IEC 60947-6

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP00

Condiții de utilizare

Altitudine: 2000 m

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/inversor-sursa-motorizat-atys-r-4x630a-242479>