



HAGER PRIZ? SCHUKO CU LED, 16A MONTAJ ?IN? DIN, 2.5M

Arhitectur?

Tipul polilor: SCHUKO

Tip de montaj: ?in? DIN

Func?ii

Utilizabil sub form? de comutator: Nu

Protec?ie supravoltaj: nu

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Led de semnalizare

Conectivitate

Cu port USB: nu

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal?: 250 V

Capac, u??

Intercuplabil: nu

Surs? de alimentare

Alimentare special?: Nu necesit? o surs? de alimentare special?

Materiale

Culoare RAL: RAL 7044 - gri m?t?sos

Material: Policarbonat (PC)

Aspect suprafa??: mat

Suprafa??: netratat

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 61 mm

In?l?imea produsului instalat: 75 mm

L??ime produsului instalat: 43,75 mm

Montare

Tip de fixare: Bosaj de fixare

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Echipament

Intrerup?tor pornire/oprire: nu

Izolant: da

Suport transparent pentru inscrip?ii: Nu

Standarde

Autoriza?ii: VDE

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

F?r? halogen: da

Identificare

Versiune: ??ri ?uco

Pret: 54,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/priza-schuko-cu-led-16a-montaj-sina-din-2-5m-243430>