



HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECHANIC SAPT MÂNAL, 1ND, 1M, CU AUTONOMIE

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 210/230 V

Putere

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,5 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 65 mm

In?l?imea produsului instalat: 90 mm

L?ime produsului instalat: 18 mm

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 900 W

Conexiune

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Tipul contactelor: 1W f?r? poten?ial

Set?ri

Setare timp var?iarn?: manual

Fine?e de programare: 105 mn

Programare cicluri: 1 x 7 zile

Tip de programare: analog

Echipament

Num?r de canale: 1

Rezerv? de func?ionare: 200 ore

Utilizare

Ciclu: Ceas s?pt?manual

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Pret: 358,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-saptamanal-1nd-1m-cu-autonomie-243526>