



HAGER TRANSFORMATOR CURENT 1000/5A 5VA KL. 1

Arhitectur?

Tip produs: Transformator curent

Tip de montaj: ?in? DIN sau plac? de montaj

Func?ii

Clas? de precizie: 1

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare: 3 kV

Curent electric

Curent primar maxim: 1000 A

Curent secundar maxim: 5 A

Curent primar: 1000 A

Putere

Putere: 5 VA

Putere absorbit?: 5 VA

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 8 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 30 mm

In?l?imea produsului instalat: 108 mm

L??ime produsului instalat: 85 mm

Dimensiune bar?: 60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm

In?l?imea deschiderii: 45 mm

L??ime deschiderii: 65 mm

Diametrul deschiderii: 45 mm

Montare

Tip de montaj: pentru ?ine colectoare

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²

Tip de conexiune: Imbinare cu ?urub

Utilizare

Raport de transformare: 1000;5

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conforme

produs standard de joas? tensiune pentru plac? de tip: IEC/EN 61869-2

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP10

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 40 °C

Pret: 286,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-curent-1000-5a-5va-kl-1-244213>