



### HAGER TRANSFORMATOR CURENT 50/5A 1,5VA KL.1

Arhitectur?

Tip produs: Transformator curent

Tip de montaj: ?in? DIN sau plac? de montaj

Func?ii

Clas? de precizie: 1

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de izolare: 3 kV

Curent electric

Curent primar maxim: 50 A

Curent secundar maxim: 5 A

Curent primar: 50 A

Putere

Putere: 1,5 VA

Putere absorbit?: 1,5 VA

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,5 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 30 mm

In?l?imea produsului instalat: 78 mm

L??ime produsului instalat: 60 mm

Dimensiune bar?: 20x10 mm / 15x15 mm / Rundleiter d = max. 20 mm

In?l?imea deschiderii: 20 mm

L??ime deschiderii: 20 mm

Diametrul deschiderii: 20 mm

Montare

Tip de montaj: pentru ?ine colectoare

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Imbinare cu ?urub

Utilizare

Raport de transformare: 50;5

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conforme

produs standard de joas? tensiune pentru plac? de tip: IEC/EN 61869-2

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP10

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 40 °C

Pret: 186,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-curent-50-5a-1-5va-kl-1-244226>