



### HAGER TRANSFORMATOR SEMNAL 25VA, 230/12-24V

Compatibilitate

Compatibil pentru montaj pe ?in? DIN: da

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 4000 V

Tensiune ini?ial?: 12/24 V

Tensiune ie?ire 2: 24 V

Curent electric

Curent secundar maxim: 3 A

Intensitate ie?ire: 2,08 A

Intensitate ie?ire 2: 1,04 A

Putere

Putere: 25 VA

Putere absorbit?: 25 VA

Absorb?ie energie: 25 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1,8 W

Surs? de alimentare

?????????????: Transformator siguran?? la

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 58 mm

In?l?imea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 70 mm

L??ime produsului instalat: 70 mm

Montare

Potrivit pentru montaj incastat: nu

Potrivit pentru montaj aparent: da

Tip de montaj: ?in? DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 mm<sup>2</sup>

Cablu

Lungime maxim? cablu pentru actuator 0.5A: max 100 m

Lungime maxim? cablu pentru actuator 1A: max 50 m

Echipament

Protec?ie scurtcircuit: da

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Temperatur? de protec?ie: da

Pret: 222,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transformator-semnal-25va-230-12-24v-244232>