



## **SINOTIMER RELEU SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE 40A SVP-912** **ECRAN DIGITAL LED RECUPERARE AUTOMATA SVP-912-40A**

Parametrii produsului:

1. Num ar model: SVP912-40A
2. Alimentare: 230VAC 50 / 60Hz
3. Max. Putere de inc arcare: 40A
4. Interval de valori de protectie supra tensiune: 221V ~ 300 ~ OFF (implicit: 280V)  
Interval de tensiune de recuperare la supra-tensiune: 220V - 299V (implicit: 250V)  
Timp de actiune de protectie la supratensiune: 0.1s ~ 10s (valoarea implicit a: 0.1s)
5. Interval de valori de protectie sub tensiune: 219V - 150V - OFF (implicit: 160V)  
Interval de tensiune de recuperare sub tensiune: 151V - 220V (implicit: 180V)  
Timp de actiune de protectie sub tensiune: 0.1s ~ 10s (implicit: 0.1s)
6. Timp de intarziere la recuperare: 2s ~ 512s (implicit: 60s)
7. Timp de procesare la pornire: 2s ~ 255s (implicit: 2s)
8. Consumul de putere: <2W
9. Durata de viat a a utilajelor electrice: de 100.000 de ori
10. Instalare: sin a DIN 35 mm

1. Indicator de tensiune: Indicatorul de supra-tensiune clipeste rapid in timpul supra-tensiunii si lent in timpul sub-tensiunii

Ap asati  $\text{€}\checkmark \rightarrow \text{€}\bullet$  si  $\text{€}\checkmark \rightarrow \frac{1}{4} \text{€}\bullet$  impreun a timp de 3 secunde iar LED-ul indicator de sub tensiune va fi stins timp de 1 secund a indicand c a valoarea parametrului implicit pentru restabilirea set arilor din fabric a este finalizat a.

Pret: 208,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-40a-svp-912-ecran-digital-led-recuperare-automata-svp-912-40a-316430>