



## **WIZ BEC LED A60 9W E27 RGB 2BUC+BRIDGE+DIMMER, PHILIPS HUE**

Specifica?ii

Dimensiunile lampii

Dimensiuni

60x110

De mediu

Umiditatea de func?ionare

5% <H<95% (necondens)

Temperatura de func?ionare

-20°C to 45°C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Reglabil cu aplica?ia Hue si intrerupator

Da

Garan?ie

2 ani

Da

Consumul de energie

Eticheta de eficien?a energetica (EEL)

F  
Service  
Garan?ie  
2 ani  
Specifica?ii tehnice  
Greutate  
72  
Tehnologia becului  
LED  
Ie?ire de lumen la 2700 K (setare din fabrica?ie)  
806  
lm  
Ie?ire lumen la  
4000K  
1,100  
lm  
Bridge  
Banda de frecven?a  
2400-2483.5 MHz  
Inal?ime  
26  
mm  
Max. numar de accesorii  
12  
Max. numar de becuri  
50  
Adaptor de alimentare  
100-240  
V AC / 50-60  
Hz  
Consumul de energie  
250mA max  
Becul  
Temperatura de culoare  
2000K-6500K +16 milioane de culori  
Diametru  
60  
mm  
Eticheta energetica  
(acc (EU) 874/2012; A++ - E)  
F  
Dulia  
E27  
Forma  
A60  
Inal?imea  
110  
mm  
Tensiune de intrare  
220V-240V  
Durata de via?a  
25,000 ora  
Iesire de lumina  
16 milioane de culori

Ieșire de lumen  
1100  
lm  
Max. putere de operare  
9  
W  
Max. putere de așteptare  
0.5  
W  
Numar de cicluri de consumare  
50,000  
Factor de putere  
0.5  
Durata de via?a evaluata  
25,000 ore  
Software actualizabil  
Da  
Lansare  
Ieșire de lumina instantanee 100%  
Putere  
9  
W  
Protocol de comunicare  
Bluetooth și  
Zigbee  
Software actualizabil  
Cand este conectat la aplica?ia Bluetooth sau Hue Bridger  
Schimbarea Baterii incluse  
1 x CR2450  
Banda de frecven?a  
2400-2483,5 MHz  
Factor de protec?ie  
IP20  
Durata de via?a  
50.000 clicuri  
Max. lumini per comutator  
10 daca nu este legat de  
bridge hue  
Durata de via?a minima a bateriei  
3  
a  
Op?iuni de montare  
freestanding  
Caracteristici speciale  
Nu se aplica  
Adancimea  
11  
mm  
Inaltimea comutatorului  
92  
mm  
La?imea comutatorului  
35  
mm

Adancimea placii de perete  
14  
mm  
Inal?imea placii de perete 115  
mm  
La?imea placii de perete  
70  
mm  
Greutatea inclusiv placa de perete  
67  
g  
Greutatea comutatorului  
37  
g  
Zigbee Light link  
IEEE 802.15.4 Protocol  
Ce e in cutie  
Bridge  
1  
Cablu de re?ea Ethernet  
1  
Becuri Hue  
2  
Comutator de intensitate Hue  
1  
Adaptor de alimentare  
1  
Ce este sus?inut  
Compatibil cu HomeKit  
Da  
IOS  
7 sau mai tarziu  
Philips Hue App  
IOS 13 ?i versiuni ulterioare Android 8.0 si versiuni ulterioare  
Asisten?i vocali  
Amazon Alexa  
Google Assistant  
Apple HomeKit (Via Hue Bridge)  
Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)  
Philips Hue Bluetooth App  
IOS 11 and later  
Android 7.0 and later  
Dimensiunile ?i greutatea ambalajului  
EAN/UPC - produs  
8719514291379  
Greutatea neta  
0.488  
kg  
Greutatea bruta  
0.950  
kg  
Inal?ime  
14.000  
cm

Lungime

17.600

cm

La?ime

21.900

cm

Numar material

(12NC)

929002468805

Altul

Manual de utilizare

Nu este disponibil niciun manual

Scoaterea din uz a produsului

La sfar?itul duratei de via?a (economice), arunca?i produsul in conformitate cu reglementarile locale ?i nu impreuna cu gunoiul menajer obi?nuit. Scoaterea din uz corecta a produsului dvs. va ajuta la prevenirea consecin?elor negative poten?iale asupra mediului ?i a sanata?ii umane

Dezmembrarea

Nu sunt disponibile informa?ii despre demontareDimensiuni (mm) 60x110

Dulie E27

Durata de viata (ore) 25,000

Factor de protectie (IP) IP20

Forma A60

Frecventa nominala (Hz) 50-60Hz

Putere (W) 9W

Temperatura de culoare (K) 2000K-6500K

Tensiune nominala (V) 220V-240V

Pret: 906,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-led-a60-9w-e27-rgb-2buc-bridge-dimmer-philips-hue-331260>