



HOEGERT INDICATOR UNIVERSAL DIGITAL

Multimetrul digital este utilizat pentru a diagnostica si detecta componentele electrice defecte. Se utilizeaza in industria auto, electrica si de instalatii. TRUE RMS masoara curentul si tensiunea alternativa - valoare RMS precisa atat pentru formele de unda sinusoidale, cat si pentru formele de unda deformate NCV permite detectarea fara contact a curentului sub tensiune in cabluri VFC masoara curentul si tensiunea de frecventa variabila DATA HOLD mentine valoarea masurata in prezent pe afisaj LIVE - masurare a fazei cablului / detecteaza curentul de curent alternativ in cablu RANGE - comuta intre selectarea automata si manuala a domeniului de operare multimetrul masoara tensiunea de curent continuu si alternativ pana la 600 V, curent continuu si curent alternativ pana la 10 A si rezistenta pana la 99,99 M Ω , capacitate pana la 99,99 mF, frecventa pana la 60 kHz, efectueaza teste de dioda si de continuitate si teste de baterie cu 1,5 / 9 V ecran LCD mare retroiluminat care afiseaza 9999 cifre afisaj incorporat ? ashlight permite lucrul pe timp de noapte si pe intuneric carcasa din cauciuc protejeaza impotriva deteriorarilor mecanice forma confortabila, ergonomica si compacta permite o utilizare confortabila, cu o singura mana alimentat cu 2 baterii AAA de 1,5 V, durata de viata mai lunga a bateriei datorita oprire automata un suport pe partea din spate a corpului permite pozitionarea dispozitivului pentru o mai buna vizibilitate a datelor afisate, suporturi speciale pentru fixarea cablurilor si un suport pentru agatarea aparatului de perete cabluri de testare incluse. Informatii suplimentare BATERIE TEST 1,5 / 9V VFC C [mF] 99,99 DATA HOLD DATE DA NCV DA Cantitate in pachet 1 R [?] 99,99m RANGE AUTO RANGE Torta DA TRUE RMS DA U AC [V] 45
Pret: 156,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/indicator-universal-digital-354928>