



## **YOKIS ACTUATOR RADIO PORTI AUTOMATE, YOKIS SMART HOME, MONTAJ INCASTRAT**

Modulul releu MAU500ERP permite controlul por?ilor automate, glisante ?i batante ?i u?ilor de intrare. Poate fi controlat de la oricare dintre transmi??toarele radio Yokis (telecomenzi ?i transmi??toare incorporate) sau de la un buton cu fir. Poate fi conectat la alte receptoare radio Yokis pentru a efectua comenzi de grup ?i centralizate, atat in ??cazul controlului direct, cat ?i in interiorul BUS-ului radio Yokis. Este posibil s? accesa?i ?i s? modifica?i set?rile modului Master Yokis din aplica?iile Yokis PRO ?i YnO f?r? a fi nevoie s? lucra?i fizic la poart?. Ad?ugarea unui hub Yokis (Ref. 5454495) permite s?-?i conduc? automatismele prin radio (schimbarea modurilor, sincronizarea utiliz?rii etc.) ?i s? le integreze in scenariile zilnice, direct din propria aplica?ie de pilotare Yokis YnO ecosistem. **CARACTERISTICI TEHNICE**  
Tensiunea principal?: 230V +/- 15% - 50Hz Max. sarcin?: 2A - 24Vdc Consumul modulului: < 1VA - < 0,3W Sec?iunea maxim? a cablurilor care trebuie utilizat? pentru tensiunea principal?: 2,5 mm<sup>2</sup> Tip de ac?iune: 1.C Gradul de poluare: 2 Tensiune nominal? de supratensiune: 2500V Rezisten?a plasticului la incandescent?: de la 75°C la 125°C Temperatura camerei: de la -20°C la +40°C Umiditate relativ?: 0 - 70% Dimensiuni: 58 x 84 x 20 mm Tip Conexiune Module Radio  
Montaj Doza legatuta/aparat  
Pret: 621,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/actuator-radio-porti-automate-yokis-smart-home-montaj-incestrat-361501>