



BRAYTRON KIT EMERGENTA 90MIN PT PANEL LED 40W

Module de rezerva de urgență model AK-312;

- LED-ul este conectat între driver și panoul cu LED-uri.
- Poate comuta curentul led de maxim 2 a dc.
- Baterie de 3,6 volti ni-cd, cu borne de tip plug-in.
- Ar trebui instalat în interiorul armaturii sau în cutia exterioară.
- Nu are curent de ieșire standard, productia speciala în funcție de lampa, timpul de rezerva și siguranta lampii sunt asigurate în acest fel.
- Ofere rezerva pentru caderea de curent pentru lampile cu LED.
- Indicator de incarcare a bateriei.
- Cele 2 conexiuni ale lampii sunt comutate simultan.
- Cu circuitul de alimentare complet izolat și contactele lampii, nu există daune din cauza diferitelor conexiuni de fază.
- Metoda de incarcare continuă menține acumulatorul plin și pregatit.
- Setul adekvat trebuie selectat în funcție de lampa.
- Terminalele cu blocare de tip plug-in sunt utilizate pentru o instalare usoara.
- Tensiunea de alimentare este standard de 220 volti AC 50 Hz.
- Timpul de incarcare pentru prima utilizare este de 24 de ore.
- Poate rezista la fluctuații de pâna la 285 volti la tensiunea de retea.
- Comuta în modul de iluminare de urgență sub 150 volti, încarcând peste 185 volti

Pret: 176,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-emergenta-90min-pt-panel-led-40w>