



## **COMTEC PLAFONIERA CU LED 15W, SENZOR DE MISCARE 360 GRADE SI FUNCTIE AVARIE**

### **Descriere Produs**

Plafonierele cu senzor sunt destinate iluminatului spațiilor de interior. Ideala pentru montaj în scarile de bloc. Senzorul de mișcare comandă temporizat iluminatul ledurilor la detectia mișcării persoanelor, în funcție de luminozitatea existentă.

Senzorul are butoane pentru reglarea pragului de luminozitate și al timpului de funcționare după detectie mișcare.

În condiții de detectare a mișcării și atunci când luminozitatea este sub pragul selectat plafoniera funcționează, de asemenea această intră automat în funcționare atunci când furnizarea de energie electrică este întreruptă (funcție de avarie energie electrică)

Ledurile funcționează continuu (fără întreruperi), dacă persoana se află sub senzor.

Caracteristici tehnice:

Standarde EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Tensiune nominală 220 ÷ 240 V ca; 50/60 Hz

Putere nominală 15 W

Putere nominală avarie 1.2 W (6 Leduri SMD)

Baterie 3xAA 3.7 V 1500 mAh

Lumina ambienta 5 ÷ 2000 Lux (reglabila)

Timpul de intarziere min. 5 sec. ± 3 sec. max. 5 min. ± 30 sec.

Unghi de detectie max. 360 °

Distanta de detectie 6 m max. (<24°C)

Inaltimea de instalare 1.5 – 3.5 m

Viteza de detectare 0.6 ÷ 1.5 m/s

Funcție Reglaj luminozitate (pentru detectie miscare); Reglaj temporizare (pentru timp functionare)

Montaj Aparent

Temperatura de lucru -20 °C ÷ +40 °C

Umiditatea de lucru < 93 % RH

Dimensiuni : 290x65

Pret: 78,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/plafoniera-cu-led-12w-senzor-de-miscare-360-grade-si-functie-avarie>