



## SCHNEIDER TESYS LE - STARTER DOL INCHIS - 65 A - 115 V C.A BOBINA - RESET

gama TeSys

nume produs TeSys LE

nume scurt al dispozitivului LE1D

tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat

domeniul de aplicare al aparatului Standard

categorie de utilizare AC-3

compozitie dispozitiv Thermal overload relay cdat separat - Contactor

tip de control Buton reset albastru R

[Ie] curent nominal de utilizare 65 A AC-3

putere motor kW 30 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz - 37 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz - 18,5 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz

[Ithe] curent termic conventional 65 A

[Uc] control circuit voltage 115 V c.a. 50/60 Hz

numarul intrarii de cablu 1 ISO32 top - 3 1 ISO20 + 2 ISO32 jos

latime 200 mm

inaltime 300 mm

adancime 158,4 mm

greutate produs 4,85 kg

matel Tabla de otel

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK09 conformitate cu SR EN 60529

standarde IEC 60947-4-1

temperatura de utilizare -5...40 °C

Garantie 18 luni

Pret: 1.869,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-le-starter-dol-inchis-65-a-115-v-c-a-bobina-reset-97947>