

Image not found or type unknown



## **SCHNEIDER PACHET SPS - XB4 - Ø22 MM METAL - RECEPTOR PROGRAMABIL - 24 - 240 V AC / DC**

gama de produse Harmony XB4R  
tip produs sau componenta Pachet wireless si fara baterie  
nume scurt al dispozitivului XB4R  
matel cap Metal  
compozitie kit 1 buton metalic, 1 receptor si un set de capace  
frequency 2405 MHz pentru emitator - 2405 MHz pentru receptor  
emission class 5M00G7W  
antenna type Omnidirectional  
compozitie dispozitiv ZB4BZ009 - ZBA79 - ZB4RZA0 - ZBRRA - ZBRT1  
tip de control Buton wireless si fara baterie O 22 mm montat pe guler  
tipul receptorului Receptor programabil (2 relee)  
[Us] tensiune nominala de alimentare 24...240 V c.a./c.c. 50/60 Hz  
LED de stare 1 LED verde pentru alimentat - 2 LED-uri verde pentru releu ON - 2 LED-uri verde pentru  
modul functie - 1 LED verde si galben pentru semnal de receptie  
protocol port de comunicare Zigbee conformitate cu IEEE 802.15.5  
max power consumption in W 1 mW  
numar de canale 1  
modulation technique O-QPSK  
latime de banda 5 MHz  
ca?tigul antenei 0 dBi  
certificari produs GOST - CCC - CSA - UL - C-Tick  
marcaj CE  
standarde EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - CSA C22.2 No 15 - UL 508  
agrement radio ANATEL - FCC - RSS - ARIB T66 - ICASA - SRRC  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia  
RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.157,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/pachet-sps-xb4-oe22-mm-metal-receptor-programabil-24-240-v-ac-dc-99230>